



Art.-št. 19032

**SL Navodilo za uporabo**

Upravljalnik zalivanja **smart** Irrigation Control

---

# Upravljalnik zalivanja GARDENA smart Irrigation Control 24 V

---

1. VARNOST .....	4
2. MONTAŽA .....	6
3. NAMESTITEV .....	8
4. UPORABA .....	19
5. VZDRŽEVANJE .....	22
6. SHRANJEVANJE .....	22
7. ODPRAVLJANJE NAPAK .....	23
8. TEHNIČNI PODATKI .....	25
9. PRIBOR .....	26
10. SERVISNA SLUŽBA/GARANCIJA .....	27

## Prevod izvirnih navodil.



Iz varnostnih razlogov tega izdelka ne smejo uporabljati osebe mlajše od 16 let, kot tudi osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo.

Osebe z omejenimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi lahko uporabljajo ta izdelek samo pod nadzorom ali po navodilih pooblaščenih oseb. Otroci morajo biti pod nadzorom, zagotovite, da naprave ne bodo uporabljali kot igrače. Izdelka nikakor ne uporabljajte, če ste utrujeni ali bolni ali pod vplivom alkohola, drog ter zdravil.

### ***Predvidena uporaba:***

**Upravljalnik zalivanja GARDENA smart Irrigation Control** je predviden za zasebno rabo na domačih vrtovih in za vrtnarjenje v prostem času, in sicer izključno za upravljanje škropilnikov in zalivalnih sistemov na zunanem področju. Uporablja se lahko za samodejno zalivanje med dopustom. Predviden je samo za uporabo na vremensko odpornem mestu brez prisotnosti prahu. Ni predviden za notranja področja.

**Upravljalnik zalivanja GARDENA smart Irrigation Control** je del sistema za zalivanje in se lahko programira samo skupaj z napravo **GARDENA smart Gateway**.

**Upravljalnik zalivanja GARDENA smart Irrigation Control** se konfigurira s pomočjo **aplikacije GARDENA smart system** in upravlja zalivanje. Za zalivanje se lahko uporabijo škropilniki, naprava škropilnega sistema ali sistem za kapljično zalivanje.

**Upravljalnik zalivanja GARDENA smart Irrigation Control** samodejno prevzame zalivanje v skladu z izdelanim programom in se tako lahko uporablja tudi med dopustom.



**NEVARNOST! Telesne poškodbe!**

**Izdelka ni dovoljeno uporabljati skupaj s kemikalijami, živili, lahko gorljivimi in eksplozivnimi snovmi.**

# 1. VARNOST

**Pomembno!**  
Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejše branje.

## **Simboli na izdelku:**



Preberite navodila za uporabo.

## **Električna varnost**



**NEVARNOST! Zaustavitev delovanja srca!**

Ta izdelek med delovanjem povzroči nastanek elektromagnetnega polja. To polje lahko pod določenimi pogoji učinkuje na delovanje aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov. Da je izključena nevarnost v primerih, ki bi lahko privedli do težkih ali smrtnih telesnih poškodb, naj se osebe z medicinskim vsadkom pred uporabo tega izdelka posvetujejo s svojim zdravnikom in proizvajalcem vsadka.



**NEVARNOST! Električni udar!**

**Nevarnost telesnih poškodb zaradi električnega udara.**

- Napajanje izdelka z električnim tokom mora potekati s pomočjo FI-stikala (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom največ 30 mA.



**POZOR!**

**Vtaknite transformator samo v navpični smeri v vtičnico.**

Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno s priloženim napajalnikom za 24 V (AC). Ne uporabljajte adapterja.

Napajalnik za 24 V (AC) v vtaknjemem stanju zaščitite pred vlago in neposrednim sončnim sevanjem.

Namestite upravljavnik zalivanja ne vremensko zaščiteno mesto.

Pred uporabo preverite električni kabel glede poškodb.

Izdelek je dovoljeno uporabljati samo za upravljanje običajnih ventilov 24 V (AC). Poraba električnega toka pri posameznem kanalu ne sme presežati 400 mA (GARDENA ventil za zalivanje art.-št. 1278 potrebuje 150 mA).

## **Presek spojnega kabla:**

Maksimalno dovoljena razdalja med izdelkom in ventilom je odvisna od preseka spojnega kabla. Pri razdalji 30 m presek znaša 0,5 mm<sup>2</sup>, pri razdalji 45 m pa 0,75 mm<sup>2</sup>. Pri tem ni dovoljeno delovanje več kot 3 ventilov naenkrat.

**GARDENA Spojni kabel art.-št. 1280** ima 0,5 mm<sup>2</sup> in je dolg 15 m.

S tem kablom je mogoče povezati do 6 ventilov. Spojni kabel je mogoče

z **GARDENA Priključno sponko**  
**art.-št. 1282** neprepustno povezati.

Izdelek zaščitite pred neposredno  
sončno svetlobo.

### *Osebna varnost*



**NEVARNOST!**

**Nevarnost zadušitve!**

**Manjše dele je mogoče preprosto  
pogoltniti. Zaradi plastičnih  
vrečk obstaja nevarnost zadu-  
šitve majhnih otrok. Majhni  
otroci naj se vam med sestav-  
ljanjem ne približujejo.**



**Pozor pri dotikanju  
ventilov!**


**Kovinski deli se lahko segrejejo.**

## 2. MONTAŽA


### **Montaža upravljalnika zalivanja na steno:**

Vijaka in zidna vložka sta del obsega dobave.

Razdalja med vrtinama znaša 120 mm.



1. Snemite pokrov ①.



- Označite položaja vrtin. Pri tem upravljalnik zalivanja držite ob steno, ga poravnajte in zarišite 2 luknji na razdalji 120 mm.
- Izvrтайте luknji in montirajte krmilnik zalivanja z 2 priloženima zidnima vložkoma in vijakoma na steno.

### **NAPOTEK:**

#### **KABLE JE TREBA SPELJATI NAVZDOL!**


Še posebej pri prvi montaži upoštevajte dolžino kablov.

Če želite montirati več upravljalnikov zalivanja, razdalja vrtin eno nad drugo znaša 150 mm.

Na podlagi speljave kablov je mogoče enega nad drugim montirati do 3 upravljalnike zalivanja.


### 3. NAMESTITEV

#### ***Odstranitev priprave za razbremenitev vleka kabla:***



→ Odvijte vijaka ③ in snemite pripravo za razbremenitev vleka kabla ④.

# Pregled priključkov:




Ventilski okrov art.-št. 1255

Ventilski okrov art.-št. 1255

## Priključitev ventilov na ventilski okrov:


Zagotovite, da je bila priključna letev pravilno vgrajena v ventilski okrov.

1




→ Označite ventile (1 – 6) z rumenimi nalepkami ventilskega okrova.  
(Tako je mogoče priključne sponke za signale **VALVES 1 – 6** upravljalnika zalivanja jasno dodeliti ventilom).

2



- Povežite kabel ventila **V1** s priključno sponko za signale **1** ventilskega okrova.
- Povežite kabel ventila **V2** s priključno sponko za signale **2** ventilskega okrova.
- Povežite kabel ventila **V3** s priključno sponko za signale **3** ventilskega okrova.




- Povežite drugi kabel ventila **V1** s priključno sponko za signale **C** ventilskega okrova.  
*(Vse 4 priključne sponke za signale **C** so med seboj povezane in enakovredne.)*
- Povežite drugi kabel ventila **V2** s priključno sponko za signale **C** ventilskega okrova.
- Povežite drugi kabel ventila **V3** s priključno sponko za signale **C** ventilskega okrova.

## Povezava ventilskega okrova z upravljalnikom zalivanja:


**Nasvet:** Pritisnite na priključno sponko za signale s kazalcem, izvijačem ali kemičnim svinčnikom, da lahko priključite kabel.

**Z GARDENA spojnim kablom art.-št. 1280 je mogoče povezati do 6 ventilov z upravljalnikom zalivanja.**

4



- Povežite priključno sponko za signale **1** ventilskega okrova s priključno sponko za signale **VALVES 1** upravljalnika zalivanja.
- Povežite priključno sponko za signale **2** ventilskega okrova s priključno sponko za signale **VALVES 2** upravljalnika zalivanja.
- Povežite priključno sponko za signale **3** ventilskega okrova s priključno sponko za signale **VALVES 4** upravljalnika zalivanja.



→ Povežite priključno sponko za signale **C** ventilskega okrova z modro priključno sponko za signale **C** upravljalnika zalivanja.


## Priključitev črpalke:

### Glavni kanal:

Glavni kanal **M** se aktivira, kakor hitro se aktivira ventil.

Z glavnim ventilom lahko npr. aktivirate vrtno črpalko, da črpalka vedno oskrbuje napravo za zalivanje, ko se aktivira ventil.

6



→ Povežite kablja s priključnima sponkama za signale **M** in **C** upravljalnika zalivanja. (Polarnosti ni treba upoštevati.)

## **Priključitev napajalnika:**



**POZOR!**

**Uničenje upravljalnika zalivanja, če napajalnik priključite na druge priključne sponke kot priključne sponke za 24 V AC!**

**→ Priključite napajalnik samo na sponke za 24 V (AC).**




**POZOR!**

**Uničenje upravljalnika zalivanja zaradi kratkega stika!**


**→ Preverite celotno kabelsko povezavo, preden napajalnik vtaknete v vtičnico.**

7



1. Povežite kablja s priključnimi sponkami za **24 V AC** upravljalnika zalivanja. (Polarnosti ni treba upoštevati.)
2. Vtaknite napajalnik v vtičnico.

## Zapiranje pokrova:




1. Namestite pripravo za razbremenitev vleka kabla ④ in zategnite oba vijaka ③.



2. Potisnite pokrov na upravljalnik zalivanja.

## 4. UPORABA

### LED-prikazi:



- ① **LED omrežnega priključka:**  
**Zelena:** priključek na omrežje
- ② **LED-prikaz povezave/jakost signalov:**  
**Utripa zeleno:** pri prijavi  
**Zelena:** močna jakost signala  
**Rumena:** srednja jakost signala  
**Rdeča:** nizka jakost signala  
**Rdeča utripa:** napaka prijave
- ③ **LED za aktivno zalivanje:**  
**Zelena:** aktivno zalivanje  
**Rdeča utripa:** napaka ventila  
 (glejte pod 7. ODPRAVLJANJE NAPAK)

## ***Upravljanje z aplikacijo GARDENA smart system:***


**Z aplikacijo GARDENA smart system** upravljate vse izdelke GARDENA smart system, vsepovsod in ob vsakem času. Brezplačno **aplikacijo GARDENA smart system** lahko prenesete v spletni trgovini Apple App Store ali Google Play Store.

Za priključitev je potrebna naprava **GARDENA smart Gateway**, povezana z internetom. Priključitev vseh izdelkov GARDENA smart system poteka s pomočjo aplikacije. V zvezi s tem sledite navodilom v aplikaciji.

## ***Nastavitve upravljalnika zalivanja:***

- Po časovnem načrtu v aplikaciji smart system:  
dni, začetek, trajanje zalivanja
- Po potrebi v aplikaciji smart system:  
začetek in konec

## Tovarniška nastavitve:



Upravljalnik zalivanja smart se ponastavi nazaj na tovarniško nastavitve.

→ Na kratko pritisnite tipko za ponastavitev ⑤.  
*Ponovna povezava.*

**– ali –**

→ Držite tipko za ponastavitev ⑤ pritisnjeno najm. 5 sekund.  
*Izbriše obstoječo povezavo in omogoča ponovno povezavo, npr. drugo napravo Gateway.*

## 5. VZDRŽEVANJE

---

### **Čiščenje upravljalnika zalivanja:**

Ne uporabljajte jedkih ali grobih čistilnih sredstev.

- Očistite upravljalnik zalivanja z vlažno krpo (ne uporabljajte topil).

## 6. SHRANJEVANJE

---

### **Konec uporabe:**

Izdelek mora biti shranjen zunaj dosega otrok.

- Upravljalnika zalivanja ne hranite zunaj, kadar ga ne uporabljate.

### **Odstranitev:**

(v skladu z Dir. 2012/19/EU)



Izdelka ne smete odstraniti v običajne gospodinjne odpadke. Odstraniti ga je treba v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o varstvu okolja.

### **POMEMBNO!**

Izdelek odstranite pri svojem krajevnem zbirališču odpadkov za recikliranje.

## 7. ODPRAVLJANJE NAPAK

Težava	Mogoč vzrok	Pomoč
 <b>LED omrežnega priključka sveti rdeče</b>	Prenizka napetost.	→ Preverite električni priključek.
	Napačen napajalnik.	→ Preverite napajalnik.
	Napaka MCU-komunikacije.	→ Ponastavite upravljalnik zalivanja nazaj na tovarniško nastavitvev.
 <b>LED za aktivno zalivanje utripa rdeče</b>	Ventil se zaradi omejitve na 2 ne more odpreti.	→ Preverite program.
	Ventil ni povezan.	→ Povežite ventil.
	Enokanalni previsoki tok.	→ Preverite tok kanala.
	Skupni previsoki tok.	→ Preverite skupni tok ventilov.
	Načrt zalivanja je odpravljen.	→ Znova zaženite program.
	Napaka glavnega kanala.	→ Preverite glavni kanal.
	Trajanje zalivanja je prekratko.	→ Trajanje zalivanja podaljšajte.
<b>Program zalivanja se ne izvaja (ni zalivanja)</b>	Ventil je bil predtem ročno odprt.	→ Izogibajte se morebitnemu prekrivanju programov.
	Pipa je zaprta.	→ Odprite pipo.
<b>Ni delovanja</b>	Napaka ožičenja.	→ Preverite priključke.
	Napajalnik ni vtaknjen.	→ Vtaknite napajalnik.
	Napajalnik je prevroč.	→ Napajalnik iztaknite in ga pustite, da se ohladi. Napajalnik znova vtaknite.
		→ Napajalnik zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Težava	Mogoč vzrok	Pomoč
<b>Prijava ni mogoča (Inclusion)</b>	Ni radijske povezave do naprave Gateway.	→ Izberite drugi položaj za upravljalnik zalivanja ali napravo Gateway.
	Ni oskrbe z električnim tokom.	→ Preverite priključne kable.
<b>Upravljalnik zalivanja se ne odziva</b>	Kabelska povezava ima napako.	→ Preverite kabelsko povezavo.
	Ni radijske povezave do naprave Gateway.	→ Preverite radijsko povezavo do naprave Gateway.



**NAPOTEK: V primeru drugih napak se obrnite na svoje GARDENA servisno središče. Popravila smejo izvajati samo GARDENA servisna središča ter specializirani trgovci, pooblašteni od podjetja GARDENA.**

## 8. TEHNIČNI PODATKI

	<b>Enota</b>	<b>Vrednost (art.-št. 19032)</b>
<b>Obratovalna temperatura (zunanje področje)</b>	°C	+5 – +40
<b>Interni SRD (radijske antene za kratke razdalje)</b>		
<b>Frekvenčno področje</b>	MHz	863 – 870
<b>Maksimalna oddajna moč</b>	mW	25
<b>Doseg radijskih valov na prostem zvočnem polju (pribl.)</b>	m	100
<b>Napajalnik</b>		
<b>Omrežna napetost</b>	V (AC)	230 – 240
<b>Omrežna frekvenca</b>	Hz	50
<b>Nazivna moč</b>	W	22
<b>Moč v stanju pripravljenosti (pribl.)</b>	W	3
<b>Izhodna napetost</b>	V (AC)	24
<b>Najv. izhodni tok</b>	mA	600

### ***Izjava EU o skladnosti:***

Podjetje GARDENA Manufacturing GmbH izjavlja, da tip radijske naprave (art.-št. 19032) ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

**<http://www.gardena.com/int/support/safety-regulations>**

## 9. PRIBOR

---

<b>GARDENA smart Sensor</b>	<b>art.-št. 19030</b>
<b>GARDENA Ventil za zalivanje 24 V</b>	<b>art.-št. 1278</b>
<b>GARDENA Ventilski okrovi</b>	<b>art.-št. 1254/1255</b>
<b>GARDENA Spojni kabel</b>	<b>art.-št. 1280</b>
<b>GARDENA Priključne sponke</b>	<b>art.-št. 1282</b>

## 10. SERVISNA SLUŽBA/GARANCIJA

---

### **Servisna služba:**

Obrnite se na naslov na hrbtne strani.

### **Garancijska izjava:**

V primeru garancijskega zahtevka ne nosite stroškov za opravljen poseg.

GARDENA Manufacturing GmbH za vse nove originalne izdelke GARDENA daje 2 leti garancije od datuma prvega nakupa v trgovini, če so se izdelki uporabljali izključno v zasebne namene. Za izdelke, ki niso kupljeni na regularnem trgu, ta garancija proizvajalca ne velja. Ta garancija obsega vse bistvene napake izdelka, ki dokazljivo izhajajo iz napak materiala ali proizvodnje. Garancija je izpolnjena s predajo polno funkcionalnega nadomestnega izdelka ali z brezplačnim popravilom pokvarjenega izdelka, ki nam ga pošljete; pridružujemo si pravico do izbire med tema možnostma. Storitev je predmet naslednjih določil:

- Izdelek je uporabljan v skladu z namenom uporabe in v skladu s priporočili v navodilih za uporabo.
- Kupec ali tretja oseba nista poskušala izdelka odpreti ali popravljati.
- Pri delovanju so bili uporabljeni samo originalni nadomestni in obrabljeni deli znamke GARDENA.
- Predložitev dokumenta o nakupu.

Običajna obraba delov in komponent (npr. rezil, delov za pritrditev rezil, turbin, sijalk, klinastih in zobatih jermenov, rotorjev, zračnih filtrov, svečk za vžig), vidne spremembe, obraba in obrabni deli so izključeni iz garancije.

Ta garancija proizvajalca je omejena na dobavo nadomestnih delov in popravilo v skladu z navedenimi pogoji. Drugih zahtevkov v odnosu do nas kot proizvajalcem ta garancija proizvajalca ne utemeljuje. Ta garancija proizvajalca seveda **ne** vpliva na zakonske in pogodbene jamstvene zahtevke, ki jih je mogoče uveljavljati v odnosu do trgovca/prodajalca.

Za to garancijo proizvajalca velja pravo Zvezne republike Nemčije.

V primeru uveljavljanja garancije pošljite okvarjen izdelek skupaj s kopijo dokazila o nakupu in opisom napake z zadostno frankirano pošiljko na naslov servisa GARDENA.

## ***Odgovornost proizvajalca:***

V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelke, izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo naši izdelki, če teh niso ustrezno popravili GARDENINI odobreni servisni partnerji ali pri tem niso bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homologiranimi nadomestnimi deli.

**Deutschland / Germany**

**GARDENA**  
 Manufacturing GmbH  
 Central Service  
 Hans-Lorenser-Straße 40  
 D-89079 Ulm  
 Produktfragen:  
 (+49) 731 490 - 123  
 Reparaturen:  
 (+49) 731 490 - 290  
 service@gardena.com

**Albania**

**COBALT** Sh.p.k.  
 Rr. Siri Kodra  
 1000 Tirana

**Argentina**

Husqvarna Argentina S.A.  
 Av.del Libertador 5954 -  
 Piso 11 - Torre B  
 (C1248ARP) Buenos Aires  
 Phone: (+54) 11 5194 5000  
 info.gardena@  
 ar.husqvarna.com

**Armenia**

Garden Land Ltd.  
 61 Tigran Mets  
 0005 Yerevan

**Australia**

Husqvarna Australia Pty. Ltd.  
 Locked Bag 5  
 Central Coast BC  
 NSW 2252  
 Phone: (+61) (0) 2 4352 7400  
 customer.service@  
 husqvarna.com.au

**Austria / Österreich**

Husqvarna Austria GmbH  
 Industriezeile 36  
 4010 Linz  
 Tel.: (+43) 732 77 01 01-485  
 service.gardena@  
 husqvarnagroup.com

**Azerbaijan**

Firm Progress  
 a. Aliyev Str. 26A  
 1052 Baku

**Belgium**

Husqvarna België nv/sa  
 Gardena Division  
 Rue Egide Van Ophem 111  
 1180 Uccle / Ukkel  
 Tel.: (+32) 2 720 92 12  
 info@gardena.be

**Bosnia / Herzegovina**

**SILK TRADE** d.o.o.  
 Industrijska zona Bukva bb  
 74260 Tešanj

**Brazil**

Husqvarna do Brasil Ltda  
 Av. Francisco Matarazzo,  
 1400 - 19º andar  
 São Paulo - SP  
 CEP: 05001-903  
 Tel: 0800-112252  
 marketing.br.husqvarna@  
 husqvarna.com.br

**Bulgaria**

**AGROLAND** България АД  
 бул. 8 Декември, №13  
 Офис 5  
 1700 Студентски град  
 София  
 Тел.: (+359) 246669 10  
 info@agroland.eu

**Canada / USA**

**GARDENA** Canada Ltd.  
 100 Summerlea Road  
 Brampton, Ontario L6T 4X3  
 Phone: (+1) 905 792 93 30  
 info@gardenacanada.com

**Chile**

Maquinarias Agroforestales  
 Ltda. (Maga Ltda.)  
 Santiago, Chile  
 Avda. Chesterton  
 # 8355 comuna Las Condes  
 Phone: (+56) 2 202 4417  
 Zاپون: @maga.cl  
 Dіtphone: 7560330

**China**

Husqvarna (Shanghai)  
 Management Co., Ltd.  
 富世华 (上海) 管理有限公司  
 3F, Benq Square B,  
 No207, Song Hong Rd.,  
 Chang Ning District,  
 Shanghai, PRC. 200335  
 上海市长宁区淞虹路207号明  
 基广场B座3楼, 邮编: 200335

**Colombia**

Husqvarna Colombia S.A.  
 Calle 18 No. 68 D-31, zona  
 Industrial de Montevideo  
 Bogotà, Cundinamarca  
 Tel. 571 2922700 ext. 105  
 jairo.salazar@  
 husqvarna.com.co

**Costa Rica**

Compania Exim  
 Euroberoamericana S.A.  
 Los Colegios, Moravia,  
 200 metros al Sur del Colegio  
 Saint Francis - San José  
 Phone: (+506) 297 68 83  
 exim\_euro@racsca.co.cr

**Croatia**

Husqvarna Austria GmbH  
 Industriezeile 36  
 4010 Linz  
 Tel.: (+43) 732 77 01 01-485  
 service.gardena@  
 husqvarnagroup.com

**Cyprus**

Med Marketing  
 17 Digeni Akrita Ave  
 P.O. Box 27017  
 1641 Nicosia

**Czech Republic**

Husqvarna Česko s.r.o.  
 Türkova 2319/5b  
 149 00 Praha 4 - Chodov  
 Bezpłatná infolinka:  
 800 100 425  
 servis@cz.husqvarna.com

**Denmark**

**GARDENA DANMARK**  
 Løjrvæg 19, st.  
 3500 Værløse  
 Tlf.: (+45) 70 26 4770  
 husqvarna@husqvarna.dk  
 www.gardena.com/dk

**Dominican Republic**

**BOSQUESA, S.R.L**  
 Carretera Santiago Licey  
 Km. 5 ½  
 Esquina Copal II,  
 Santiago  
 Dominican Republic  
 Phone: (+809) 736-0333  
 josebrosquesa@claro.net.do

**Ecuador**

Husqvarna Ecuador S.A.  
 Агупос Е1-181 y 10 de  
 Agosto Quito, Pichincha  
 Tel. (+593) 22600739  
 francisco.jacom@  
 husqvarna.com.ec

**Estonia**

Husqvarna Eesti OÜ  
 Valdeku 132  
 EE-11216 Tallinn  
 info@gardena.ee

**Finland**

Oy Husqvarna Ab  
 Gardena Division  
 Lautatarhankatu 8 B / PL 3  
 00581 HELSINKI  
 www.gardena.fi

**France**

Husqvarna France  
 9/11 Allée des pierres mayettes  
 92635 Gennevilliers Cedex  
 France  
 http://www.gardena.com/fr  
 N° AZUR: 0 810 00 78 23  
 (Prix d'un appel local)

**Georgia**

Transporter LLC  
 8/57 Bellashvili street  
 0159 Tbilisi, Georgia  
 Phone: (+995) 322 14 71 71

**Great Britain**

Husqvarna UK Ltd  
 Preston Road  
 Aycliffe Industrial Park  
 Newton Aycliffe  
 County Durham  
 DL5 6UP  
 info.gardena@  
 husqvarna.co.uk

**Greece**

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  
 Λεωφ. Αθηνών 92  
 Αθήνα  
 Τ.Κ. 104 42  
 Ελλάδα  
 Τηλ. (+30) 210 51 93 100  
 info@papaopoulos.com.gr

**Hungary**

Husqvarna Magyarország Kft.  
 Ezred u. 1-3  
 1044 Budapest  
 Telefon: (+36) 1 251-4161  
 vezoszolgalat.husqvarna@  
 husqvarna.hu

**Iceland**

O. Johnson & Kaaber  
 Tunguhalts 1  
 110 Reykjavik  
 oo@ojk.is

**India**

Husqvarna UK Ltd  
 Preston Road  
 Aycliffe Industrial Park  
 Newton Aycliffe  
 County Durham  
 DL5 6UP  
 info.gardena@  
 husqvarna.co.uk

**Italy**

Husqvarna Italia S.p.A.  
 Via Santa Vecchia 15  
 23868 VALMADRERA (LC)  
 Phone: (+39) 0341.203.111  
 assistenza.italia@  
 it.husqvarna.com

**Japan**

**KAKUICHI** Co. Ltd.  
 Sumitomo Realty &  
 Development Kojimachi  
 BLDG., 8F  
 5-1 Nibanencho  
 Chiyoda-ku  
 Tokyo 102-0084  
 Phone: (+81) 33 264 4721  
 m\_ishihara@kaku-ichi.co.jp

**Kazakhstan**

**LAMED** Ltd.  
 155/1, Tazhibayev Str.  
 050060 Almaty  
 IP Schmidt  
 Abayavenue 3B  
 110 005 Kostanay

**Korea**

Kyung Jin Trading Co., LTD.  
 108-4, SunDuk Bld.,  
 YangJae-dong,  
 Seocho-gu,  
 Seoul, (zipcode: 137-891)  
 Phone: (+82) (0)2 574-6300

**Kyrgyzstan**

Alye Maki  
 av. Moladaya Guardir J 3  
 720014  
 Bishkek  
 Husqvarna Latvija SIA  
 Ulbrokas 19A  
 LV-1021 Riga  
 info@gardena.lv

**Lithuania**

**UAB Husqvarna Lietuva**  
 Ateities pl. 77C  
 LT-52104 Kaunas  
 info@gardena.lt

**Luxembourg**

Magasins Jules Neuberg  
 39, rue Jacques Stas  
 Luxembourg-Gasperich 2549  
 Case Postale No. 12  
 Luxembourg 2010  
 Phone: (+352) 40 14 01 01  
 ap@neuberg.lu

**Mexico**

**AFOSA**  
 Av. Lopez Mateos Sur # 5019  
 Col. La Calma 45070  
 Zapopan, Jalisco  
 Mexico  
 Phone: (+52) 33 3818-3434  
 icornejo@afosa.com.mx

**Moldova**

Convel S.R.L.  
 290A Muncesti Str.  
 2002 Chisinau

**Netherlands**

Husqvarna Nederland B.V.  
**GARDENA** Division  
 Postbus 50131  
 1305 AC ALMERE  
 Phone: (+31) 36 521 00 10  
 info@gardena.nl

**Neth. Antilles**

Jonka Enterprises N.V.  
 St. Rosa Weg 196  
 P.O. Box 8200  
 Curaçao  
 Phone: (+599) 9 767 66 55  
 pgm@jonka.com

**New Zealand**

Husqvarna New Zealand Ltd.  
 PO Box 76-437  
 Manukau City 2241  
 Phone: (+64) (0) 9 9202410  
 support.nz@husqvarna.co.nz

**Norway**

Husqvarna Norge AS  
 Gardena Division  
 Trøskneveien 36  
 1708 Sarpsborg  
 info@gardena.no

**Peru**

Husqvarna Perú S.A.  
 Jr. Ramón Cárcamo 710  
 Lima 1  
 Tel.: (+51) 1 3320 400 ext. 416  
 juan.remuzgo@  
 husqvarna.com

**Poland**

Husqvarna  
 Poland Spółka z o.o.  
 ul. Wysockiego 15 b  
 03-371 Warszawa  
 Phone: (+48) 22 330 96 00  
 gardena@husqvarna.com.pl

**Portugal**

Husqvarna Portugal, SA  
 Lagoa - Albarraque  
 2635 - 595 Rio de Mouro  
 Tel.: (+351) 21 922 85 30  
 Fax: (+351) 21 922 85 36  
 info@gardena.pt

**Romania**

Madex International Srl  
 Soseaua Odail 117-123,  
 RO 013603 Bucuresti, S 1  
 Phone: (+40) 21 352.76.03  
 madex@mes.ro

**Russia / Россия**

**ООО "Хускварна"**  
 141400, Московская обл.,  
 г. Химки,  
 улица Ленинградская,  
 владение 39, стр.6  
 Бизнес Центр  
 "Химки Бизнес Парк",  
 по починению ОБО2\_04  
 http://www.gardena.ru

**Serbia**

Domel d.o.o.  
 Autoput za Novi Sad bb  
 11279 Belgrade  
 Phone: (+381) 11 848 88 12  
 miroslav.jejina@domel.rs

**Singapore**

Hy-Ray PRIVATE LIMITED  
 40 Jalan Pemimpin  
 #02-08 Tat Ann Building  
 Singapore 577185  
 Phone: (+65) 6253 2277  
 shiying@hyray.com.sg

**Slovak Republic**

Husqvarna Česko s.r.o.  
 Türkova 2319/5b  
 149 00 Praha 4 - Chodov  
 Bezpłatná infolinka:  
 800 154 044  
 servis@sk.husqvarna.com

**Slovenia**

Husqvarna Austria GmbH  
 Industriezeile 36  
 4010 Linz  
 Tel.: (+43) 732 77 01 01-485  
 service.gardena@  
 husqvarnagroup.com

**South Africa**

Husqvarna  
 South Africa (Pty) Ltd  
 Postnet Suite 250  
 Private Bag X6,  
 Cascades, 3202  
 South Africa  
 Phone: (+27) 33 846 9700  
 info@gardena.co.za

**Spain**

Husqvarna España S.A.  
 Calle de Rivas nº10  
 28052 Madrid  
 Phone: (+34) 91 708 05 00  
 atencioncliente@gardena.es

**Suriname**

Agrofix n.v.  
 Verlengde Hogestraat # 22  
 Phone: (+597) 472426  
 agrofix@sr.net  
 Pobox: 2006  
 Paramaribo  
 Suriname - South America

**Sweden**

Husqvarna AB  
 Gardena Division  
 S-561 82 Huskvarna  
 gardenaorder@husqvarna.se

**Switzerland / Schweiz**

Husqvarna Schweiz AG  
 Consumer Products  
 Industriestrasse 10  
 5506 Mägenwil  
 Phone: (+41) (0) 62 887 37 90  
 info@gardena.ch

**Turkey**

Dost Bağçe Diş Ticaret  
 Müessesli A.Ş.  
 Yunus Mah. Adil Sok. No:3  
 İc Kapı No: 1 Kartal  
 34873 İstanbul  
 Phone: (+90) 216 38 93 939  
 info@dostabhce.com.tr

**Ukraine / Україна**

**ТОВ "Хускварна Україна"**  
 вул. Васильківська, 34,  
 офіс 204-р  
 03022, м. Київ  
 Тел. (+38) 044 998 30 02  
 info@gardena.ua

**Uruguay**

**FELI SA**  
 Entre Rios 1083 CP 11800  
 Montevideo - Uruguay  
 Tel: (+598) 22 03 18 44  
 info@felisa.com.uy

**Venezuela**

Corporacion Casa y Jardin C.A.  
 Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB.  
 Colinas de Bello Monte.  
 1050 Caracas.  
 Tlf: (+58) 212 992 33 22  
 info@casayjardin.net.ve

19032.20.962.01/1219  
 © GARDENA  
 Manufacturing GmbH  
 D-89070 Ulm  
 http://www.gardena.com